

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG CAMERA ACUSENSE VỚI NVR K SERIES



CAMERA ACUSENSE VỚI DS-7600NI-K, 7700NI-K

Giới thiệu tính năng, sơ đồ đấu nối

Hướng dẫn cài đặt trên camera acusense

Hướng dẫn cài đặt sự kiện trên đầu ghi

Thao tác trên app Hik-Connect

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG, SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI

NHU CẦU KHÁCH HÀNG, TÍNH NĂNG GIẢI PHÁP, ĐẦU NỐI THIẾT BỊ


GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG

❖ Nhu cầu

AcuSense

Tập trung các sự kiện có người/xe

Tiết kiệm thời gian và giảm bớt báo động giả.



Bảo vệ 24/7

Cảnh báo có đèn và còi

Camera có tích hợp đèn còi báo động, ngõ ra alarm để điều khiển còi ròi,...



Tùy chỉnh âm thanh

Tùy chỉnh âm thanh báo động theo ý muốn

Tùy chỉnh âm thanh báo động theo từng trường hợp theo ý muốn khách hàng.



"Xin chào"

"Bạn đã đi vào vùng nguy hiểm, vui lòng tránh xa"


"Không đậu xe ở đây"

CÁC SỰ KIỆN THEO YÊU CẦU




- Đi qua vạch kẻ
→ báo động

Vượt hàng rào



- Đi vào vùng và
lặng vãng trong
một khoảng thời
gian → báo động

Vùng xâm nhập



- Đi vào khu vực
→ báo động
ngay tức thì

Đi vào khu vực



- Đi ra khỏi khu
vực → báo động
ngay tức thì

Ra khỏi khu vực


GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG



Camera IP Acusense
(2xx6G2, 2xx7G2)



Đầu ghi hình IP K series



App Hik-Connect
*Điều khiển và đặt lịch bật tắt báo động đèn còi trên app dễ dàng**

Camera phát hiện người/xe, lọc báo động giả

Camera báo động Đèn/còi tại chỗ (*Camera có hỗ trợ*)


Đầu ghi tìm kiếm sự kiện nhanh có người/xe

Nhận thông báo trên app Hik-Connect

* Camera có hỗ trợ báo động đèn/còi gắn về đầu ghi có thể bật tắt chế độ báo động đèn/còi ngay trên app Hik-Connect qua cloud

GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI

- ❖ Khách muốn lắp Còi báo động rời hoặc Loa rời (Camera có hỗ trợ, các mã có **-ISU, /SL**)



Đấu dây còi hú 12V




Đấu loa rời

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ÂM THANH, ĐÈN CHỚP TRÊN CAMERA ACUSENSE

CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG, ĐÈN SÁNG VÀ ÂM BÁO

CHỌN CÀI ĐẶT SỰ KIỆN VCA

- ❖ Chọn chế độ sự kiện thông minh trên camera (**truy cập trực tiếp camera**)
- Chọn **Hệ thống** → **Tài nguyên VCA** → **Sự kiện thông minh**



The screenshot shows the Hikvision web interface with the following elements:


- Top navigation bar: Xem trực tiếp, Phát lại, Hình ảnh, **Cấu hình** (highlighted in red).
- Left sidebar: Local, Hệ thống (highlighted), Thiết lập hệ thống (highlighted in a blue box), Bảo trì, Bảo (highlighted with a blue box containing '1'), Quản lý tên đăng nhập, Mạng, Video & Audio, Hình ảnh, Sự kiện, Lưu trữ.
- Main content area: Tabs for Thông tin cơ bản, Cài đặt thời gian, DST, RS-232, **Tài nguyên VCA** (highlighted in a blue box), Giới thiệu.
- Under the 'Tài nguyên VCA' tab, there are three radio button options: **Sự kiện thông minh** (highlighted in a blue box with a blue box containing '3'), Chụp khuôn mặt, Theo dõi.
- A red button labeled **Lưu** (highlighted with a blue box containing '2') is located below the options.

- ❖ Lưu ý phải chọn chế độ này mới có thể cài đặt các sự kiện VCA được,

CÀI ĐẶT ĐÈN BÁO ĐỘNG

❖ Cài đặt đèn nhấp nháy

➤ Chọn Sự kiện → Đầu ra đèn cảnh báo nhấp nháy



The screenshot shows the Hikvision configuration interface. The 'Cấu hình' (Configuration) tab is active, and the 'Đầu ra đèn cảnh báo nhấp nháy' (Flash light output) option is selected. The configuration parameters are:

- Thời gian Nhấp nháy: 15 giây
- Tần số nhấp nháy: Medium Frequency
- Lịch trình chỉ định: (Scheduled)

The weekly schedule grid shows the following configuration for each day:


Ngày	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thứ 2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thứ 3	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thứ Tư	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thứ 5	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thứ 6	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thứ 7	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Chủ n...	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

- **Thời gian nhấp nháy:** thời gian sáng đèn trên camera khi có báo động
- **Tần số nhấp nháy:** chỉnh nháy đèn nhanh hoặc chậm, hoặc sáng liên tục.
- **Lịch trình:** cài đặt lịch báo động chớp đèn.

❖ Lưu ý: Cài đặt đèn này có thể cài trực tiếp trên đầu ghi cũng được

CÀI ĐẶT ÂM THANH BÁO ĐỘNG

- ❖ Cài đặt chọn chế độ âm thanh báo động
- Chọn **Sự kiện** → **Đầu vào cảnh báo bằng âm thanh**



The screenshot shows the Hikvision NVR configuration interface. The 'Cấu hình' (Configuration) tab is active. In the left sidebar, 'Sự kiện' (Events) is highlighted with a blue box and a '1' label. The main area shows the 'Đầu vào cảnh báo bằng âm thanh' (Audio Alarm Input) settings. A blue box with a '2' label highlights the 'Đầu vào cảnh báo bằng âm thanh' header. The settings include: 'Loại âm thanh' (Sound Type) set to 'Warning', 'Warning' set to 'Siren', 'Số lần Cảnh báo' (Number of Alarms) set to 5, and 'Âm lượng' (Volume) set to 100. Below these settings is a 'Lịch trình chỉ định' (Schedule) section with a table showing alarm schedules for days of the week. A 'Lưu' (Save) button is at the bottom.

Ngày	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thứ 2	[Active]												
Thứ 3	[Active]												
Thứ Tư	[Active]												
Thứ 5	[Active]												
Thứ 6	[Active]												
Thứ 7	[Active]												
Chủ n...	[Active]												

- **Loại âm thanh:** chỉnh loại âm thanh báo động.
- **Warning:** chỉnh âm báo.
- **Lịch trình:** cài đặt lịch âm báo



- ❖ Lưu ý: Cài đặt đèn loại âm báo này có thể chọn trực tiếp trên đầu ghi
- ❖ Riêng phần âm thanh tùy chỉnh phải thêm trên camera.

CÀI ĐẶT ÂM THANH TÙY CHỈNH TRÊN WEB CAMERA

❖ Cài đặt chọn chế độ âm thanh tùy chỉnh trên web

➤ Chọn Sự kiện → Đầu vào cảnh báo bằng âm thanh → Chọn âm thanh tùy chỉnh → Gán





- Chọn **Gán** để thêm ghi tập tin ghi âm.
- Chọn **Duyệt** để nhập tập tin ghi âm.
- Nhập tên cho âm thanh tùy chỉnh: viết liền không dấu, 8 ký tự



- ❖ Lưu ý: Tải lên tập tin âm thanh đơn định dạng wav có kích thước nhỏ hơn 512 KB và tốc độ lấy mẫu là 8 KHz.
- ❖ Riêng phần âm thanh tùy chỉnh phải thêm trực tiếp tại camera.

CÀI ĐẶT ÂM THANH TÙY CHỈNH TRÊN APP HIK-CONNECT

- ❖ Thêm âm thanh tùy chỉnh trên app Hik-Connect (**Cần camera gắn vào tài khoản Hik-Connect**)
- Nếu muốn chọn lại các chế độ khác có thể xem lại bước này: [Chế độ âm thanh](#)



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỰ KIỆN TRÊN ĐẦU GHI

CÀI ĐẶT SỰ KIỆN TRÊN WEB CỦA ĐẦU GHI

CÀI ĐẶT SỰ KIỆN VƯỢT RÀO

❖ Cài đặt và vẽ hàng rào ảo

HIKVISION Xem trực tiếp Phát lại Hình ảnh **Cấu hình**

Cục bộ
Hệ thống
Mạng
Video & Audio
Hình ảnh
Thông minh
Sự kiện
SMD Plugin ảnhName

Camera [D7] DS-2CD2T26G2-ISUSL

2 Phát hiện vượt rào Xâm nhập Vào khu vực Rời khu vực

Bật Bộ phát hiện vượt rào

Thiết lập khu vực Lịch trình chỉ định Tác vụ liên kết

Đường ranh giới 1

15-02-2023 Wed 10:11:59

Nhaantoan.com
Hikvision.vn

Vẽ vùng Xóa tất cả

Phát hiện mục tiêu Con người Phương tiện

Hướng A<->B

Nhạy cảm 50

Lưu

❑ Chọn Cấu hình → Thông minh → SMD → Phát hiện vượt rào

- Chọn **Bật phát hiện vượt rào**
- **Đường ranh giới:** Chọn thứ tự hàng rào, tối đa 4 đường.
- **Vẽ vùng:** Chọn để vẽ đường hàng rào ảo theo ý muốn
- **Phát hiện mục tiêu:** Chọn Con người/Phương tiện(Xe)
- **Hướng:** Chọn hướng di chuyển vượt qua rào hoặc 2 hướng
- **Nhạy cảm:** chỉnh độ nhạy, càng lớn thì càng nhạy.

❖ Lưu ý: nếu mục SMD không có các sự kiện thì kiểm tra lại camera có hỗ trợ không. Hoặc nếu camera có hỗ trợ thì kiểm tra lại mục [Tài nguyên VCA](#) trên camera

CÀI ĐẶT SỰ KIỆN VƯỢT RÀO

❖ Cài đặt lịch trình báo động

☐ Chọn Cấu hình → Thông minh → SMD → Phát hiện vượt rào

The screenshot displays the Hikvision web interface for configuring motion detection events. The interface is in Vietnamese and shows the 'Cấu hình' (Configuration) page for a camera. The camera model is '[D7] DS-2CD2T26G2-ISUSL'. The 'Phát hiện vượt rào' (Motion Detection) tab is selected. The 'Bật Bộ phát hiện vượt rào' (Enable Motion Detection) checkbox is checked. Below this, there are buttons for 'Thiết lập khu vực' (Set Area), 'Lịch trình chỉ định' (Set Schedule), and 'Tác vụ liên kết' (Set Action). There are also options to 'Xóa mục đã chọn' (Remove Selected) and 'Xóa tất cả' (Remove All). A calendar grid shows days of the week (Thứ 2 to Chủ n...) with a blue bar indicating the active schedule for each day. A red 'Lưu' (Save) button is at the bottom.

- Chọn **Lịch trình chỉ định**.
- **Xóa tất cả**: xóa lịch trình sự kiện
- **Nắm và kéo** trên thanh thời gian để đặt lịch cho sự kiện.
- Tối đa được 8 lịch trong 1 ngày.

❖ Lưu ý: Chúng ta có thể đặt lịch cả ngày trên đầu ghi và tùy chỉnh **lịch báo động** cho tất cả các camera chung đầu ghi trên **app Hik-Connect**.

❖ Tham khảo ở mục Thao tác trên app Hik-Connect ở phần dưới.

CÀI ĐẶT SỰ KIỆN VƯỢT RÀO

❖ Cài đặt tác vụ liên kết

☐ Chọn Cấu hình → Thông minh → SMD → Phát hiện vượt rào

Liên kết thông thường	Kích hoạt đầu ra báo động	Liên kết cảnh báo bằng âm...	Kích hoạt kênh	Liên kết PTZ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Số đặt lại
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Số kiểm tra
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	1
			<input type="checkbox"/>	Số mẫu
			<input checked="" type="checkbox"/>	1

➤ Chọn **Tác vụ liên kết**

➤ **Liên kết thông thường**

- **Cảnh báo âm thanh:** kêu tí tí trên đầu ghi
- **Gửi email:** gửi email khi có sự kiện (tham khảo Hướng dẫn cài email khi có sự kiện).
- Thông báo trung tâm giám sát: báo qua app hik-connect và phần mềm.
- Xem toàn màn hình: Màn hình tivi phóng to kênh đó lên

➤ **Ngõ ra báo động:** kích hoạt ngõ ra báo động của camera hoặc đầu ghi, trường hợp muốn đầu còi ròi qua cổng alarm out

Trang tiếp theo

CÀI ĐẶT SỰ KIỆN VƯỢT RÀO

❖ Cài đặt tác vụ liên kết

☐ Chọn Cấu hình → Thông minh → SMD → Phát hiện vượt rào

The screenshot shows the 'Cấu hình' (Configuration) tab for a camera. The camera model is '[D7] DS-2CD2T26G2-ISUSL'. Under the 'Phát hiện vượt rào' (Intrusion Detection) section, the 'Bật Bộ phát hiện vượt rào' (Enable Intrusion Detection) checkbox is checked. The 'Thiết lập khu vực' (Area Setup) dropdown is set to 'Tác vụ liên kết' (Linked Task). The configuration table below shows various settings:

Liên kết thông thường	Kích hoạt đầu ra báo động	Liên kết cảnh báo bằng âm...	Kích hoạt kênh	Liên kết PTZ
<input type="checkbox"/> Cảnh báo bằng âm thanh	<input checked="" type="checkbox"/> A->1	<input checked="" type="checkbox"/> 172.17.50.185:8000->Đèn	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> Số đặt lại
<input type="checkbox"/> Gửi email	<input type="checkbox"/> D7->1	<input checked="" type="checkbox"/> 172.17.50.185:8000->Âm thanh	<input type="checkbox"/> D2	<input type="checkbox"/> Số kiểm tra
<input checked="" type="checkbox"/> Thông báo trung tâm giám sát			<input type="checkbox"/> D3	<input type="checkbox"/> Số mẫu
<input type="checkbox"/> Xem toàn màn hình			<input type="checkbox"/> D4	
			<input type="checkbox"/> D5	
			<input type="checkbox"/> D6	
			<input checked="" type="checkbox"/> D7	

At the bottom of the configuration page, there is a red 'Lưu' (Save) button.

- **Liên kết cảnh báo bằng âm thanh:** kích hoạt đèn và còi của camera
→ lưu ý chọn đúng địa chỉ IP của camera muốn kích hoạt.
- **Kích hoạt kênh:** Chọn kênh để ghi hình
- **Liên kết PTZ:** Chọn kích hoạt camera PTZ quay nếu có

CÀI ĐẶT SỰ KIỆN VÙNG XÂM NHẬP

❖ Cài đặt vẽ vùng xâm nhập

❑ Chọn Cấu hình → Thông minh → SMD → Xâm nhập

Camera [D7] DS-2CD2T26G2-ISUSL

2 rào **Xâm nhập** Vào khu vực Rời khu vực

Bật Bộ phát hiện xâm nhập

Thiết lập khu vực Lịch trình chỉ định Tác vụ liên kết

Khu vực 1

15-02-2023 Wed 11:33:12

haantoan.com
Hikvision.vn

Dừng vẽ Xóa tất cả

Phát hiện mục tiêu Con người Phương tiện

Ngưỡng (s) 0

Nhạy cảm 50

Lưu

- Chọn **Bật bộ phát hiện xâm nhập**
- **Khu vực:** Chọn thứ tự vùng, tối đa 4 vùng.
- **Vẽ vùng:** Chọn để vẽ vùng theo ý muốn
- **Phát hiện mục tiêu:** Chọn Con người/Phương tiện(Xe)
- **Ngưỡng:** Đặt thời gian vào vùng xâm nhập rồi báo động, Nếu để 2 → thì khi vào vùng 2 giây sẽ báo động, tối đa thời gian đặt là 10 giây
- **Nhạy cảm:** chỉnh độ nhạy, càng lớn thì càng nhạy.

- ❖ Phần lịch trình tham khảo tại [Lịch trình vượt rào](#)
- ❖ Phần tác vụ liên kết tham khảo tại [Tác vụ liên kết vượt rào](#)

CÀI ĐẶT SỰ KIỆN VÀO KHU VỰC

❖ Cài đặt sự kiện vào khu vực

❑ Chọn **Cấu hình** → **Thông minh** → **SMD** → **Vào khu vực**

The screenshot displays the Hikvision web interface for configuring event settings. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar includes navigation options such as 'Cục bộ', 'Hệ thống', 'Mạng', 'Video & Audio', 'Hình ảnh', 'Thông minh', 'Sự kiện', 'Lưu trữ', 'Phát hiện phương tiện', and 'VCA'. The 'Sự kiện' menu is expanded, and 'SMD Plugin ảnhName' is selected. The main content area shows the configuration for a camera model [D7] DS-2CD2T26G2-ISUSL. It includes a 'Phát hiện vượt rào' section with a '2' in a blue box and a 'Vào khu vực' button. Below this, there are tabs for 'Thiết lập khu vực', 'Lịch trình chỉ định', and 'Tác vụ liên kết'. The 'Khu vực' dropdown is set to '1'. A video preview shows a room with a yellow box highlighting a specific area. At the bottom, there are checkboxes for 'Phát hiện mục tiêu' (Con người, Phương tiện) and a 'Nhạy cảm' slider set to 50. A 'Lưu' (Save) button is at the bottom right.

- Chọn **Bật bộ phát hiện vào khu vực**
- **Khu vực:** Chọn thứ tự vùng, tối đa 4 vùng.
- **Vẽ vùng:** Chọn để vẽ vùng theo ý muốn
- **Phát hiện mục tiêu:** Chọn Con người/Phương tiện(Xe)
- **Nhạy cảm:** chỉnh độ nhạy, càng lớn thì càng nhạy.

❖ Sự kiện này sẽ khác với vùng xâm nhập là vùng xâm nhập có phát hiện đi vào khu vực và lảng vãng trong vùng đó. Còn sự kiện này thì báo động tức thì khi vào khu vực, thường dùng cho khu vực cấm xâm nhập.

- ❖ Phần lịch trình tham khảo tại [Lịch trình vượt rào](#)
- ❖ Phần tác vụ liên kết tham khảo tại [Tác vụ liên kết vượt rào](#)

CÀI ĐẶT SỰ KIỆN RỜI KHU VỰC

❖ Cài đặt sự kiện rời khu vực

❑ Chọn **Cấu hình** → **Thông minh** → **SMD** → **Rời khu vực**

Camera: [D7] DS-2CD2T26G2-ISUSL

Phát hiện vượt rào Xâm nhập Và **2** **Rời khu vực**

Bật Bộ phát hiện rời khu vực

Thiết lập khu vực | Lịch trình chỉ định | Tác vụ liên kết

Khu vực: 1

15-02-2023 Wed 15:15:52

#1

Nhaantoon.com
Hikvision.vn

DS-2CD2T26G2-ISUSL

Dừng vẽ | Xóa tất cả

Phát hiện mục tiêu Con người Phương tiện

Nhạy cảm: 50

Lưu

➤ Chọn **Bật bộ phát hiện rời khu vực**

➤ **Khu vực:** Chọn thứ tự vùng, tối đa 4 vùng.

➤ **Vẽ vùng:** Chọn để vẽ vùng theo ý muốn

➤ **Phát hiện mục tiêu:** Chọn Con người/Phương tiện(Xe)

➤ **Nhạy cảm:** chỉnh độ nhạy, càng lớn thì càng nhạy.

❖ *Sự kiện này sẽ ngược lại với vào khu vực là khi người đi từ trong vùng ra ngoài sẽ báo động lên. Có thể dùng để nhưng khu vực canh trẻ em chơi hoặc những vùng không cho phép ra ngoài.*

❖ Phần lịch trình tham khảo tại [Lịch trình vượt rào](#)

❖ Phần tác vụ liên kết tham khảo tại [Tác vụ liên kết vượt rào](#)

CÀI ĐẶT SỰ KIỆN CHUYỂN ĐỘNG

❖ Cài đặt sự kiện chuyển động

❑ Chọn **Cấu hình** → **Thông minh** → **Sự kiện** → **Chuyển động**

The screenshot shows the Hikvision web interface for configuring motion detection events. The interface is in Vietnamese. The top navigation bar includes 'Xem trực tiếp', 'Phát lại', 'Hình ảnh', and 'Cấu hình'. The left sidebar has 'Sự kiện' highlighted. The main content area shows the 'Chuyển động' (Motion) configuration page for camera [D7] DS-2CD2T26G2-ISUSL. It includes options to 'Kích hoạt chức năng phát hiện chuyển động' (checked) and 'Bật phân tích chuyển động' (unchecked). There are tabs for 'Thiết lập khu vực', 'Lịch trình chỉ định', and 'Tác vụ liên kết'. A video preview shows a room with a green detection zone drawn around a doorway. Below the preview are 'Vẽ vùng' and 'Xóa tất cả' buttons. A 'Lưu' (Save) button is at the bottom.

- Chọn **Bật bộ phát hiện chuyển động**
- **Vẽ vùng:** Chọn để vẽ vùng theo ý muốn
- **Phát hiện mục tiêu:** Chọn Con người/Phương tiện(Xe)
- **Nhạy cảm:** chỉnh độ nhạy, càng lớn thì càng nhạy.



Phát hiện chuyển động khi báo động sẽ báo lọc người/xe. Nhưng ghi hình sẽ ghi tất cả chuyển động trong vùng.

- ❖ Phần lịch trình tham khảo tại [Lịch trình vượt rào](#)
- ❖ Phần tác vụ liên kết tham khảo tại [Tác vụ liên kết](#)


THAO TÁC TRÊN APP HIK-CONNECT

BẬT TẮT BÁO ĐỘNG – ĐẶT LỊCH BẬT TẮT BÁO ĐỘNG

THAO TÁC XEM CAMERA, BẬT TẮT BÁO ĐỘNG



- Chọn xem trực tiếp tất cả camera trong đầu ghi. Hoặc có thể bấm vào tên của đầu ghi để xem.




- Bật tắt chế độ báo động của camera: *Chế độ này có thể bật tắt được chế độ báo động đèn còi của các camera trong đầu ghi*

- Tham khảo thêm thao tác sử dụng phần mềm tại đây: <https://youtu.be/kepkZdQgsjo>
- Hoặc quét mã QR kết bên để truy cập




THAO TÁC XEM CAMERA, BẬT/TẮT BÁO ĐỘNG



➤ Bật Loa báo động của camera



➤ Bật Đèn báo động của camera







➤ Bật alarm out của camera/đầu ghi







➤ Hiển thị các video sự kiện báo động, chạm vào để xem

ĐẶT LỊCH BẬT/TẮT BÁO ĐỘNG



MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THÔNG BÁO VỀ APP HIK-CONNECT





NHÀ AN TOÀN

Leading security solutions

Nhà phân phối thiết bị an ninh hàng đầu Việt Nam

Nhaantoan.com – Hikvision.vn

HIKVISION[®]



EZVIZ[™]

HiLook

Team
TEAMGROUP



Ruijie

